

**GYSFLASH 101.12 CNT er en CONNECTED høyeffekt CONNECTED lader med inverter-teknologi. Det gjør det mulig å holde en 12 V bly- eller litiumbatteri ved en perfekt stabilisert spenning i den diagnostiske fasen. Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyerne på markedet. USB-tilkoblingen gjør den 100% tilpassbar.**

## 4 DRIFTSMODUSER

- **Lading:** for 12 V bly- eller litium- (LFP) batterier fra 5 til 1200 Ah.
- **Diag + strømforsyning:** støtter opptil 100 A for 12 V batterier i kjøretøy i den diagnostiske fasen.
- **Showroom strømforsyning:** Leverer batteriet med spenningskompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret til en demobil.
- **Tester:** Lar deg kontrollere batteristatusen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden til bilens generator.

## 100% TILKOBLET

- Legg til, slett eller modifier lademoduser og profiler via USB.
- Importer forhåndsdefinerte konfigurasjonsfiler tilpasset de forskjellige oppgavene til lasten.
- Hent ladehistorikken og dataene på en USB-pinne og bruk dem på et regneark.
- Koble tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser, etc.) via dens dedikerte modulkontakt (Sub-D).

## AUTOMATISK LAGRING

- Utvider levetid og ytelse av bly (gel, AGM, væske, kalsium, osv.) og litium (LFP) batterier.
- Spesifikk 8-trinns ladingkurve (blybatteri) eller 9-trinns (litium-jernfosfatbatteri) uten tilsyn.
- Gjenoppretter dypt utladede batterier > 2 V (automatisk SOS-Recovery).

## AVANSERTE FUNKSJONER

- Auto-Detect» -funksjonen starter automatisk en lading når et batteri er koblet til laderen.
- Auto-Restart» -funksjonen i tilfelle strømbrudd uten å slette innstillingene.
- kabelinspeksjon og kalibrering, laderen kan håndtere opp til 8m og 16mm<sup>2</sup>.
- Låsing, unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for garasjer og utstillinger.
- Opptil 11 ladeprofiler tilgjengelige, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier.

## SIKKERHET

- Beskyttelse av kjøretøyets innebygde elektronikk: beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. System for hindring av gnister.
- Utskiftbar sikring som beskytter laderen mot misbruk.
- Temperaturmåler for å forhindre intern overoppheting av elektronikk.

## ADVANSERT INTUITIVITET

- Holdbar veske støt- og vibrasjonsabsorberende pads.
- Lav høyde (10.5 cm) slik at enheten passer under et kjøretøy.
- Uten ekstern ventilasjon for stille drift og uten støvfiltrasjon.



Leveres med batteriklemmer (5 m - 16 mm<sup>2</sup>)



Sub-D USB



Intuitivt grensesnitt tilgjengelige i 22 språk

## TILBEHØR



Vegghylle  
055513



8 m - 16 mm<sup>2</sup>  
056572




















Bæreveske  
060432



SPM :  
Printermodul  
026919



Tralle  
027749

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50/60 Hz  |   | lcharge   | 12 V  | Charge  | <0.2 Ah/month   | Ondulation/<br>Ripple   | Charging<br>curve   |   | 40°C<br>@100%   | 25°C<br>@100%   | kg  | mm  | SOS recovery  | IP  | 125 A   | 2.5 m   |
| 220-240 V AC  | 1600 W  | 100 A   | 12 V  | 5 < 1200 Ah   | <0.2 Ah/<br>month   | <150 mV<br>Rms  | I <sub>U</sub> , I <sub>0</sub> , U   | 8 step (Pb)<br>9 step (LiFePO <sub>4</sub> )  | 66 A  | 75 A  | 4.7   | 320 x 105<br>x 292  | Automatic<br>>2V  | IP 21   | 125 A   | 2.5 m   |