

2 in 1 : Starter 12&24V & strømforsyning.

- Umiddelbar start.
- LED-lampe.
- 12V DC strømtilførsel.








SELVFORSYNT STARTER

- ✓ STARTpack TRUCK starter umiddelbart **lastebiler, biler, bobiler, varebiler, bensin eller diesel** (Starter spenning 750A/3200A i 12V og 650A/1600A på 24V for peak-spenning).



STRØMTILFØRSEL

- ✓ **De 2 integrerte 22Ah batteriene** gjør at STARTpack TRUCK blir en kraftig, bærbar 12V DC strømforsyning som er veldig nyttig for mange elektriske enheter: TV-er, lamper, bærbare, osv...

	4W 120h		15W 32h	
	9W 54h		24W 20h	80W 6h



INTEGRERT LED-LYS

- ✓ Eget for bruk om natten i omgivelser med lite lys omfatter STARTpack TRUCK lys med 7 kraftige LED-lamper (7 x 3,6W).









PROFESJONELL MASKIN

- ✓ **Automatisk lader 230V /12V Floating:** å lade det interne batteriet uten tilsyn.
 - Lad opp batteriet opptil 100%, og maksimere levetid og effektivitet.
 - Kan ha permanent tilkobling til strøm (Gyspack må lades etter hver bruk).
- ✓ **Integrert tester** for å sjekke lade nivået til det interne batteriet.
- ✓ **PÅ/AV-bryter** for å unngå misbruk
- ✓ **Alarm-bip** i tilfelle reversert polaritet.
- ✓ **Kobberkabler 2 x 1.80m, ø 25mm² med isolerte 600 A batteriklemmer.**
- ✓ **Utstyrt med en ekstern sikring som er lett å bytte** (erstatningssikring er inkludert).



Inkludert:
- Automatic charger 12V (ref. 054684)



INSIDE	START 				TEST 		BESKYTTELSE		STRØMTILFØRSEL 			
	I 1V/C	Crancking CC	Peak-batteri	ON/OFF								
2x22Ah	12V	750A	1450A	3200A	-	EKSTERN 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300A	39 x 22,5 x 50	16
	24V	650A	1300A	1600A								